

В данной статье описано, как настроить интеграцию с FamilyZone.

Для настройки перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → Механизм отправки User Identity**, нажмите **Новый механизм отправки User Identity** и в выпадающем списке выберите **FamilyZone**.

Новый механизм отправки User Identity **FamilyZone**



1

Имя хоста или IP-адрес

Требуется указать имя хоста или IP-адрес.
Включать регион в FQDN при использовании облачной версии (например: login.myregion.linewize.net).

2

Имя пользователя

3

Секретная фраза или ключ

4

ID устройства

1

Пожалуйста, укажите DeviceID.

5

Роли

Требуется указать Роли.
Изменения коснутся узлов с выбранными ролями.

6

Сети для обеспечения SSO

Список сетей, для которых применяется SSO, разделенный запятыми.
Формат : 192.168.0.0/24

7

Обновления кэша

☐

Отключено
Данный параметр включает обновление межсетевого экрана (MCЭ).
AxelNAC по умолчанию будет отправлять SSO на каждый DHCP-запрос для каждого устройства. Активация этого параметра добавляет периоды "сна", в течение которых обновления не отправляются, если информация остается той же.

8

Таймаут кэширования

Задайте параметр 'Cache timeout' равным половине задержки истечения срока действия межсетевого экрана (MCЭ).
Ваш интервал обновления DHCP должен соответствовать этому значению.

9

Формат имени пользователя

\$pf_username

Укажите порядок формирования имени пользователя, передаваемого межсетевому экрану (MCЭ). Значение \$username представляет имя пользователя, а \$realm — область пользователя, если применимо. Значение \$pf_username представляет собой имя пользователя в несокращенном типе, как оно хранится в базе данных AxelNAC. Если оставить поле пустым, то будет использоваться имя пользователя, хранящееся в AxelNAC (значение \$pf_username).

10

Область по умолчанию

Область по умолчанию, которая будет использоваться при форматировании имени пользователя, если из имени пользователя нельзя получить область по умолчанию.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя хоста или IP-адрес** — имя хоста или IP-адрес межсетевого экрана. При использовании облачной версии необходимо включать регион в FQDN, например: login.myregion.linewize.net;
- Имя пользователя** — имя пользователя для доступа;
- Секретная фраза или ключ** — пароль или ключ доступа к FamilyZone;
- ID устройства** — уникальный идентификатор устройства (DeviceID);
- Роли** — роли, для которых информация будет транслироваться в межсетевой экран;
- Сети для обеспечения User Identity** — список сетей, для которых применяется User Identity;
- Обновления кэша** — при активации данного параметра добавляются периоды "сна", в течение которых обновления не отправляются, если данные не изменились;
- Таймаут кэширования** — время хранения данных в кэше перед повторной проверкой. Значение должно соответствовать интервалу обновления DHCP. Рекомендуется указывать таймаут кэширования равным половине срока действия записи на межсетевом экране;
- Формат имени пользователя** — порядок формирования имени пользователя, передаваемого межсетевому экрану;
- Область по умолчанию** — применяется при форматировании имени пользователя, когда область не может быть определена из него.

Для того чтобы добавить новый межсетевой экран, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1954

Последнее обновление: 28 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «Механизм отправки User Identity» -> FamilyZone

<https://docs.axel.pro/entry/1954/>