

Конфигурация агента RSSO

Для настройки интеграции с МСЭ FortiGate необходимо сконфигурировать агент RSSO в веб-интерфейсе МСЭ. Для этого выполните следующие действия:

Шаг 1. Перейдите в веб-интерфейсе FortiGate в раздел **User & Device → User → User Groups** и нажмите **Create New**.

Шаг 2. В открывшемся окне заполните поля следующим образом:

- **Name:** RSSO_group;
- **Type:** RADIUS Single Sign-On (RSSO);
- **RADIUS Attribute Value:** RSSO_Student (используйте имя роли, созданной в AxelNAC, регистр символов в имени роли имеет значение).

Конфигурация агента RSSO также доступна в разделе **User & Device → Monitor → Firewall**.

Конфигурация атрибута клиента

По умолчанию атрибутом клиента является **Calling-Station-Id**, поэтому в качестве имени пользователя отображается MAC-адрес. Данный атрибут можно заменить с помощью интерфейса командной строки. Для этого выполните следующие команды:

```
config user radius
edit RSSO_agent
set rsso-endpoint-attribute User-Name
end
```

Активация прослушивания аккаунтинга

Для активации прослушивания аккаунтинга выполните следующие действия:

Шаг 1. Перейдите в раздел **System → Network → Interfaces**.

Шаг 2. Выберите интерфейс, через который будет осуществляться связь с AxelNAC.

Шаг 3. Активируйте параметр **Listen for RADIUS Accounting Messages**.

Шаг 4. Подтвердите выбор, нажав **Confirm**.

Конфигурация SSO в AxelNAC

Для настройки интеграции с МСЭ FortiGate, выполните следующие действия в веб-интерфейсе AxelNAC:

Шаг 1. Перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → SSO через межсетевой экран (МСЭ)**, нажмите **Новый межсетевой экран** и в выпадающем списке выберите **FortiGate**.

Шаг 2. В открывшемся окне заполните поля следующим образом:

- **Имя хоста или IP-адрес:** IP-адрес FortiGate;
- **Секретная фраза или ключ:** секретный (общий radius-секрет);
- **Порт:** 1813;
- **Роли:** выберите роли, для которых информация будет транслироваться в МСЭ.

Процесс верификации

Для проверки интеграции, подключитесь к МСЭ по протоколу SSH и выполните следующие команды:

```
di debug enable
di debug application radiusd -1
```

ID статьи: 340

Последнее обновление: 24 июл., 2024

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 1.2.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Реализация SSO через межсетевой экран (МСЭ) -> МСЭ FortiGate

<https://docs.axel.pro/entry/340/>