

В AxelNAC реализована поддержка портала самообслуживания. Данный портал может быть использован для самостоятельного управления устройствами и отслеживания их состояния.

Самостоятельная регистрация устройств

После регистрации пользователь может самостоятельно зарегистрировать любое устройство на портале, введя его MAC-адрес, который сопоставляется со списком авторизованных устройств через хранилище отпечатков. Устройство закрепляется за пользователем и может быть отнесено к определенной категории.

Пользователь может получить доступ к portalу внутри сети или в любой VLAN, которая подключается к AxelNAC через интерфейс Captive-портала: https://АДРЕС_AxelNAC/device-registration

Страница регистрации устройств по умолчанию отключена. Чтобы включить ее, необходимо настроить политику самообслуживания и назначить ее профилю подключения. Для этого:

Шаг 1. Перейдите в раздел **Конфигурация → Расширенные настройки доступа → Портал самообслуживания**.

Шаг 2. Определите поведение: измените политику по умолчанию или создайте новую политику, нажав **Новая политика самообслуживания**.

Шаг 3. На вкладке **Самообслуживание** оставьте параметр **Назначаемая роль** пустым, если нужно использовать роль пользователя, регистрирующего устройство.

Шаг 4. Опционально выберите одну или несколько **Разрешенных операционных систем**, чтобы ограничить регистрируемые операционные системы.

Шаг 5. В разделе **Конфигурация → Политики и контроль доступа → Профили подключения** назначьте **Политику самообслуживания** и нажмите **Создать/Сохранить**.

Чтобы портал был доступен, необходимо добавить демон прослушивания портала в управляющем интерфейсе.

Страница статуса устройств

После регистрации пользователь может самостоятельно обслуживать и управлять всеми своими устройствами на Captive-портале. Устройства могут быть сняты с регистрации, заявлены как украденные (срабатывает событие безопасности **LOST of Stolen**). Локальные пользователи, определенные в базе данных AxelNAC, могут управлять своим паролем.

Пользователь может получить доступ к portalу внутри сети или в любой VLAN, которая подключается к AxelNAC через интерфейс Captive-портала: https://АДРЕС_AxelNAC/device-registration

По умолчанию все пользователи могут управлять всеми своими устройствами через портал самообслуживания. Для этого:

Шаг 1. Перейдите в раздел **Конфигурация → Расширенные настройки доступа → Портал самообслуживания**.

Шаг 2. Определите поведение: измените политику по умолчанию или создайте новую политику, нажав **Новый портал самообслуживания**.

Шаг 3. На вкладке **Страница статуса** установите **Разрешенные роли** для ролей, которым разрешено пользоваться порталом самообслуживания и нажмите **Создать/Сохранить**.

Страница статуса доступна по умолчанию, даже если пользователь не настроил политику самообслуживания. По желанию ее можно отключить во всех сетях, кроме сети управления AxelNAC (регистрация, изоляция, Inline). Для этого:

Шаг 1. Активируйте параметр **URI статуса только на интерфейсе управления** в разделе **Конфигурация → Расширенные настройки доступа → Captive-портал**.

Шаг 2. В разделе **Конфигурация → Политики и контроль доступа → Профили подключения** назначьте политику самообслуживания и нажмите **Сохранить**.

Чтобы портал был доступен, необходимо добавить демон прослушивания портала в управляющем интерфейсе.