

Формирование DACL для коммутаторов Huawei S5710

При формировании DACL для коммутаторов серии Huawei S5710 необходимо руководствоваться следующими правилами:

- строки не должны нумероваться вручную (несмотря на требования в официальной документации Huawei). AxelNAC автоматически нумерует строки в DACL при выборе соответствующего профиля устройства;
- первой строкой в списке необходимо задать имя правила с помощью атрибута **dacl-group-name**. Имя правило должно соответствовать следующим правилам:
 - строковое значение длиной от 1 до 64 символов;
 - не содержит пробелов и специальные символы: / \ : * ? " < > | @ ' %.

Если имя группы DACL не соответствует вышеперечисленным требованиям, авторизация не будет выполнена.

ID статьи: 1452

Последнее обновление: 15 дек., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Конфигурация сетевых устройств -> Правила конфигурации DACL на различных коммутаторах -> Формирование DACL для коммутаторов Huawei S5710

<https://docs.axel.pro/entry/1452/>