

В данной статье описано, как настроить интеграцию с IBoss.

Для настройки перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → Механизм отправки User Identity**, нажмите **Новый механизм отправки User Identity** и в выпадающем списке выберите **IBoss**.

Новый МСЭ iboss



- Имя хоста или IP-адрес 1
Требуется указать имя хоста или IP-адрес.
- Секретная фраза или ключ 2
- Порт 3
Укажите альтернативный порт для обслуживания (если используется).
- Имя NAC 4
Значение должно соответствовать имени NAC из конфигурации Iboss.
- Роли 5
Изменения коснутся узлов с выбранными ролями.
- Сети для обеспечения SSO 6
Список сетей, для которых применяется SSO, разделенный запятыми.
Формат : 192.168.0.0/24
- Обновления кэша ☐ Отключено 7
Данный параметр выключает обновление межсетевого экрана (МСЭ).
AxeINAC по умолчанию будет отправлять SSO на каждый DHCP-запрос для каждого устройства. Активация этого параметра добавляет периоды "сна", в течение которых обновления не отправляются, если информация остается той же.
- Таймаут кэширования 8
Задайте параметр 'Cache timeout' равным половине задержки истечения срока действия межсетевого экрана (МСЭ).
Ваш интервал обновления DHCP должен соответствовать этому значению.
- Формат имени пользователя 9
Укажите порядок формирования имени пользователя, передаваемого межсетевому экрану (МСЭ). Значение \$username представляет имя пользователя, а \$realm — область пользователя, если применимо. Значение \$pf_username представляет собой имя пользователя в несокращенном типе, как оно хранится в базе данных AxeINAC. Если оставить поле пустым, то будет использоваться имя пользователя, хранящееся в AxeINAC (значение \$pf_username).
- Область по умолчанию 10
Область по умолчанию, которая будет использоваться при форматировании имени пользователя, если из имени пользователя нельзя получить область по умолчанию.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя хоста или IP-адрес** — имя хоста или IP-адрес межсетевого экрана;
- Секретная фраза или ключ** — пароль или ключ доступа к IBoss;
- Порт** — порт (по умолчанию 8015);
- Имя NAC** — имя NAC из конфигурации IBoss (по умолчанию AxeINAC);
- Роли** — роли, для которых информация будет транслироваться в межсетевой экран;
- Сети для обеспечения User Identity** — список сетей, для которых применяется User Identity;
- Обновления кэша** — при активации данного параметра добавляются периоды "сна", в течение которых обновления не отправляются, если данные не изменились;
- Таймаут кэширования** — время хранения данных в кэше перед повторной проверкой. Значение должно соответствовать интервалу обновления DHCP. Рекомендуется указывать таймаут кэширования равным половине срока действия записи на межсетевом экране;
- Формат имени пользователя** — порядок формирования имени пользователя, передаваемого межсетевому экрану;
- Область по умолчанию** — применяется при форматировании имени пользователя, когда область не может быть определена из него.

Для того чтобы добавить новый межсетевой экран, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без

сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1957

Последнее обновление: 28 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 4

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «Механизм отправки User Identity» -> Iboss

<https://docs.axel.pro/entry/1957/>