

МСЭ Juniper SRX

В данной статье описано, как настроить интеграцию с МСЭ Juniper SRX.

Для настройки перейдите в раздел **Конфигурация → Интеграция → SSO через межсетевой экран (МСЭ)**, нажмите **Новый межсетевой экран** и в выпадающем списке выберите **JuniperSRX**.

Новый МСЭ JuniperSRX

1 Имя хоста или IP-адрес

Требуется указать имя хоста или IP-адрес.

2 Имя пользователя

Требуется указать Имя пользователя.

3 Секретная фраза или ключ

Требуется указать Секретная фраза или ключ.

4 Порт 8443

Укажите альтернативный порт для обслуживания (если используется).

5 Роли

Изменения коснутся узлов с выбранными ролями.

6 Сети для обеспечения SSO

Список сетей, для которых применяется SSO, разделенный запятыми.
Формат : 192.168.0.0/24

7 Обновления кэша

Отключено
Данный параметр выключает обновление межсетевого экрана (МСЭ). AxelNAC по умолчанию будет отправлять SSO на каждый DHCP-запрос для каждого устройства. Активация этого параметра добавляет периоды "сна", в течение которых обновления не отправляются, если информация остается той же.

8 Таймаут кэширования

Задайте параметр 'Cache timeout' равным половине задержки истечения срока действия межсетевого экрана (МСЭ).
Ваш интервал обновления DHCP должен соответствовать этому значению.

9 Формат имени пользователя \$pf_username

Укажите порядок формирования имени пользователя, передаваемого межсетевому экрану (МСЭ). Значение \$username представляет имя пользователя, а \$realm — область пользователя, если применимо. Значение \$pf_username представляет собой имя пользователя в несокращенном типе, как оно хранится в базе данных AxelNAC. Если оставить поле пустым, то будет использоваться имя пользователя, хранящееся в AxelNAC (значение \$pf_username).

10 Область по умолчанию

Область по умолчанию, которая будет использоваться при форматировании имени пользователя, если из имени пользователя нельзя получить область по умолчанию.

Создать **Сбросить** **Отмена**

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя хоста или IP-адрес** — IP-адрес межсетевого экрана;
- Имя пользователя** — имя пользователя для доступа к межсетевому экрану;
- Секретная фраза или ключ** — ключ доступа к межсетевому экрану;
- Порт** — порт (по умолчанию 8443);
- Роли** — роли, для которых информация будет транслироваться в межсетевой экран;
- Сети для обеспечения SSO** — список сетей, для которых применяется SSO;
- Обновления кэша** — при активации данного параметра добавляются периоды "сна", в течение которых обновления не отправляются, если данные не изменились;
- Таймаут кэширования** — время хранения данных в кэше перед повторной проверкой. Значение должно соответствовать интервалу обновления DHCP. Рекомендуется указывать таймаут кэширования равным половине срока действия записи на межсетевом экране;
- Формат имени пользователя** — порядок формирования имени пользователя, передаваемого межсетевому экрану;
- Область по умолчанию** — применяется при форматировании имени пользователя, когда область не может быть определена из него.

Для того чтобы добавить новый межсетевой экран, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить

введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

ID статьи: 1322

Последнее обновление: 6 нояб., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 5

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Интеграция» -> Страница «SSO через межсетевой экран (МСЭ)» -> МСЭ Juniper SRX

<https://docs.axel.pro/entry/1322/>