

# Редактирование настроек пользователя

На данной странице можно просмотреть и изменить параметры выбранного пользователя.

Для того чтобы отредактировать пользователя, зайдите на страницу **Поиск** и нажмите на строку в таблице с именем нужного пользователя.

## Вкладка «Профиль»

На данной вкладке можно отредактировать основные параметры учетной записи пользователя.

The screenshot shows the 'Profile' tab of a user configuration interface. It lists numerous fields for editing, each with a small numbered icon and a brief description. The fields include:

- 1. Имя пользователя (PID) — admin (Имя пользователя, используемое для входа в Сервис-портал)
- 2. E-mail — admin@xzel.pro
- 3. Спонсор
- 4. Дата предоставления спонсорского доступа
- 5. Язык
- 6. Пол
- 7. Заголовок
- 8. Имя
- 9. Фамилия
- 10. Псевдоним
- 11. Компания
- 12. Номер телефона
- 13. Номер мобильного телефона
- 14. Номер рабочего телефона
- 15. Номер офиса
- 16. Номер здания
- 17. Номер комнаты
- 18. Адрес
- 19. Дата начала работы в компании
- 20. День рождения
- 21. PSK
- 22. Примечания Default Admin User - do not delete

At the bottom are buttons for Сохранить (Save), Сбросить (Reset), Отмена (Cancel), and Удалить (Delete).

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя пользователя (PID)** — имя пользователя, используемое для аутентификации;
- E-mail** — адрес электронной почты пользователя;
- Спонсор** — учетная запись, ответственная за приглашение и регистрацию данного пользователя;
- Дата предоставления спонсорского доступа** — дата предоставления спонсорского доступа ответственным лицом;
- Язык** — язык пользователя;
- Пол** — пол пользователя;
- Заголовок** — вспомогательный заголовок для дополнительной идентификации пользователя;
- Имя** — имя пользователя;
- Фамилия** — фамилия пользователя;
- Псевдоним** — псевдоним пользователя;
- Компания** — название организации, в которой числится пользователь;
- Номер телефона** — номер телефона пользователя;
- Номер мобильного телефона** — номер мобильного телефона пользователя;
- Номер рабочего телефона** — номер рабочего телефона пользователя;
- Номер офиса** — номер офиса пользователя;
- Номер здания** — номер здания пользователя;
- Номер комнаты** — номер комнаты пользователя;
- Адрес** — адрес пользователя или организации;
- Дата начала работы в компании** — дата, с которой пользователь официально числится сотрудником;
- День рождения** — день рождения пользователя;
- PSK** — PSK-ключ шифрования пользователя;
- Примечания** — текстовое поле для любых дополнительных сведений, связанных с пользователем.

Параметры **Имя пользователя (PID)** и **Дата предоставления спонсорского доступа** остаются неизменными.

Для того чтобы внести изменения, заполните нужные параметры конфигурации и нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**. Если необходимо удалить пользователя, нажмите **Удалить**.

## Вкладка «Действия»

На данной вкладке можно отредактировать действия и окно регистрации учетной записи.

The screenshot shows the 'Actions' tab of a user configuration interface. It displays two main sections: 'Окно регистрации' (Registration window) and 'Действия' (Actions).

**Окно регистрации:** Shows the date and time of registration (1970-01-01 00:00:00) and the date and time of expiration (2038-01-01 00:00:00). There are calendar and time selection buttons.

**Действия:** Shows the 'Уровень доступа' (Access Level) set to 'ALL'. There is a dropdown menu and a 'Сбросить' (Reset) button.

At the bottom are buttons for Сохранить (Save), Сбросить (Reset), Отмена (Cancel), and Удалить (Delete).

В данном меню доступны следующие настройки:

- Окно регистрации** — срок действия учетной записи пользователя;
- Действия** — применяются к пользователю. Количество действий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки . Каждое действие состоит из следующих элементов:
  - Тип** — вид результата. Возможные значения:
    - Уровень доступа;
    - Назначить роль спонсора;
    - Срок представления спонсорского доступа;
    - Роль;
    - Задать роль по \*не найдено\*;
    - Роль из источника;
    - Период доступа без реавторизации;
    - Дата снятия с регистрации;
    - Баланс времени;
    - Баланс трафика;
    - Роль из источника;
    - Инициировать RADIUS MFA;
    - Инициировать порталную MFA.
  - Значение** — значение, соответствующее указанному типу.

Для того чтобы внести изменения, заполните нужные параметры конфигурации и нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**. Если необходимо удалить пользователя, нажмите **Удалить**.

## Вкладка «Пользовательские поля»

На данной вкладке можно отредактировать дополнительные сведения о пользователе.

Профиль Действия Пользовательские поля Пароль Устройства События безопасности

1 Пользовательское поле 1  
Пользовательское поле 2  
Пользовательское поле 3  
Пользовательское поле 4  
Пользовательское поле 5  
Пользовательское поле 6  
Пользовательское поле 7  
Пользовательское поле 8  
Пользовательское поле 9

Сохранить Сбросить Отмена Удалить

В данном меню доступны следующие настройки:

- Пользовательское поле (1-9)** — набор текстовых полей для любых дополнительных сведений, связанных с пользователем.

Для того чтобы внести изменения, заполните нужные параметры конфигурации и нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**. Если необходимо удалить пользователя, нажмите **Удалить**.

## Вкладка «Пароль»

На данной вкладке можно изменить пароль, а также задать лимит на количество входов в систему.

Профиль Действия Пользовательские поля Пароль Устройства События безопасности

1 Пароль  
Оставьте это поле пустым, чтобы сохранить текущий пароль

2 Количество входов в систему  
Оставьте это поле пустым, чтобы разрешить неограниченное количество входов в систему.

Сбросить пароль

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Пароль** — пароль для аутентификации;
2. **Количество входов в систему** — количество доступных пользователю авторизаций. Оставьте это поле пустым, чтобы разрешить неограниченное количество входов в систему.

Если необходимо сбросить пароль, нажмите **Сбросить пароль**.

## Вкладка «Устройства»

На данной вкладке отображается информация об устройствах, связанных с пользователем.

Профиль	Действия	Пользовательские поля	Пароль	Устройства 1	События безопасности
<input type="checkbox"/>					
▲ Статус	▼ MAC-адрес	▼ Дата регистрации	▼ Дата снятия с регистрации	▼ Имя компьютера	▼ Класс устройства
зарегистрировано	00:64:3e:3e:63:06	09-09-2025 12:46	01-01-2038 00:00		
<input type="button" value="Отменить назначение узлов"/>					

По умолчанию в таблице отображаются 6 столбцов:

- **Статус** — текущее состояние устройства в системе;
- **MAC-адрес** — MAC-адрес устройства;
- **Дата регистрации** — дата и время регистрации устройства в системе;
- **Дата снятия с регистрации** — дата и время, после которой устройство снимается с регистрации;
- **Имя компьютера** — имя устройства, определяемое системой;
- **Класс устройства** — определенная категория устройства.

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку .

Если необходимо отменить назначение узлов, нажмите **Отменить назначения узлов**.

## Вкладка «События безопасности»

На данной вкладке отображается информация о событиях безопасности, связанных с пользователем.

Профиль 1	Действия	Пользовательские поля	Устройства 348	События безопасности 5
<input type="checkbox"/>				
▼ Статус	▼ MAC	▼ Событие безопасности	▼ Дата запуска	▼ Дата завершения
завершено	11:22:33:00:e0:05	Fingerbank device class change	09-09-2025 13:11	09-09-2025 13:11
завершено	11:22:33:00:e0:05	Fingerbank device class change	09-09-2025 13:10	09-09-2025 13:10
завершено	11:22:33:00:e0:05	Fingerbank device class change	09-09-2025 13:10	09-09-2025 13:10
завершено	11:22:33:00:e0:05	Fingerbank device class change	09-09-2025 12:44	09-09-2025 12:44
завершено	00:50:56:b2:38:f4	Block Slingbox	05-09-2025 18:47	05-09-2025 18:48

В таблице отображаются 7 столбцов:

- **Статус** — активность события безопасности;
- **MAC-адрес** — MAC-адрес устройства;
- **Событие безопасности** — название события безопасности;
- **Дата запуска** — дата и время определения события безопасности;
- **Дата завершения** — дата и время завершения события безопасности;
- **Ссылка на тикет** — ссылка на тикет;
- **Примечания** — дополнительная информация о событии безопасности.

Если необходимо остановить все события безопасности, нажмите **Остановить все события безопасности**.

ID статьи: 1307

Последнее обновление: 24 сент., 2025

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 3

База знаний AxeINAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxeINAC». Версия 2.0.1 -> AxeINAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Пользователи» -> Редактирование настроек пользователя

<https://docs.axel.pro/entry/1307/>