

Редактирование настроек пользователя

На данной странице можно просмотреть и изменить параметры выбранного пользователя.

Для того чтобы отредактировать пользователя, перейдите в раздел **Пользователи** → **Поиск** и нажмите на строку в таблице с именем нужного пользователя.

Вкладка «Профиль»

На данной вкладке можно отредактировать основные параметры учетной записи пользователя.

Пользователь user

Профиль

Действия

Пользовательские поля

Пароль

Устройства

События безопасности

1

Имя пользователя (PHN)

user

Имя пользователя, используемое для входа в Сторител портал.

2

Email

user@xnet.pro

3

Спонсор

0

4

Дата предоставления спонсорского доступа

5

Язык

ru

6

Пол

Мужской

7

Заголовок

8

Имя

Алексей

9

Фамилия

Иванов

10

Полное имя

11

Компания

ООО «Ассель Прон»

12

Номер телефона

8-999-111-111-11

13

Номер мобильного телефона

14

Номер рабочего телефона

15

Номер офиса

10

16

Номер здания

1

17

Номер комнаты

5

18

Адрес

г. Москва

19

Дата начала работы в компании

20

Дата рождения

2000-01-01 12:00:00

21

РСК

РСК

22

Примечания

test user

Сохранить

Сбросить

Отмена

Удалить

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя пользователя (PID)** — имя пользователя, используемое для аутентификации;
2. **Email** — адрес электронной почты пользователя;
3. **Спонсор** — учетная запись, ответственная за приглашение и регистрацию данного пользователя;
4. **Дата предоставления спонсорского доступа** — дата предоставления спонсорского доступа ответственным лицом;
5. **Язык** — язык пользователя;
6. **Пол** — пол пользователя;
7. **Заголовок** — вспомогательный заголовок для дополнительной идентификации пользователя;
8. **Имя** — имя пользователя;
9. **Фамилия** — фамилия пользователя;
10. **Псевдоним** — псевдоним пользователя;
11. **Компания** — название организации, в которой числится пользователь;
12. **Номер телефона** — номер телефона пользователя;
13. **Номер мобильного телефона** — номер мобильного телефона пользователя;
14. **Номер рабочего телефона** — номер рабочего телефона пользователя;
15. **Номер офиса** — номер офиса пользователя;
16. **Номер здания** — номер здания пользователя;
17. **Номер комнаты** — номер комнаты пользователя;
18. **Адрес** — адрес пользователя или организации;
19. **Дата начала работы в компании** — дата, с которой пользователь официально числится сотрудником;
20. **День рождения** — день рождения пользователя;
21. **PSK** — PSK-ключ шифрования пользователя;
22. **Примечания** — текстовое поле для любых дополнительных сведений, связанных с пользователем.

Параметры **Имя пользователя (PID)** и **Дата предоставления спонсорского доступа** остаются неизменными.

Для того чтобы внести изменения, заполните нужные параметры конфигурации и нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**. Если необходимо удалить пользователя, нажмите **Удалить**.

Вкладка «Действия»

На данной вкладке можно отредактировать действия и окно регистрации учетной записи.

Профиль

Действия

Пользовательские поля

Пароль

Устройства

События безопасности

1

Окно регистрации

1970-01-01 00:00:00

📅 → 2038-01-01 00:00:00 📅

2

Действия

1

Уровень доступа

ALL

⊖ ⊕

Сохранить

Сбросить

Отмена

Удалить

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Окно регистрации** — срок действия учетной записи пользователя;
2. **Действия** — применяются к пользователю. Количество действий неограниченно и может изменяться с помощью нажатия на иконки . Каждое действие состоит из следующих элементов:
 - **Тип** — вид результата. Возможные значения:
 - **Уровень доступа;**
 - **Назначить роль спонсора;**
 - **Срок представления спонсорского доступа;**

- **Роль;**
 - **Задать роль по *не найдено*;**
 - **Роль из источника;**
 - **Период доступа без реавторизации;**
 - **Дата снятия с регистрации;**
 - **Баланс времени;**
 - **Баланс трафика;**
 - **Роль из источника;**
 - **Инициировать RADIUS MFA;**
 - **Инициировать порталную MFA.**
- **Значение** — значение, соответствующее указанному типу.

Для того чтобы внести изменения, заполните нужные параметры конфигурации и нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**. Если необходимо удалить пользователя, нажмите **Удалить**.

Вкладка «Пользовательские поля»

На данной вкладке можно отредактировать дополнительные сведения о пользователе.

Профиль	Действия	Пользовательские поля	Пароль	Устройства	События безопасности
	1	Пользовательское поле 1			
		Пользовательское поле 2			
		Пользовательское поле 3			
		Пользовательское поле 4			
		Пользовательское поле 5			
		Пользовательское поле 6			
		Пользовательское поле 7			
		Пользовательское поле 8			
		Пользовательское поле 9			

СохранитьСброситьОтменаУдалить

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Пользовательское поле (1-9)** — набор текстовых полей для любых дополнительных сведений, связанных с пользователем.

Для того чтобы внести изменения, заполните нужные параметры конфигурации и нажмите **Сохранить**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**. Если необходимо удалить пользователя, нажмите **Удалить**.

Вкладка «Пароль»

На данной вкладке можно изменить пароль, а также задать лимит на количество входов в систему.

Профиль	Действия	Пользовательские поля	Пароль	Устройства	События безопасности
	1	Пароль			
		Количество входов в систему			

Сбросить пароль

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Пароль** — пароль для аутентификации;
2. **Количество входов в систему** — количество доступных пользователю авторизаций. Оставьте это поле пустым, чтобы разрешить неограниченное количество входов в систему.

Если необходимо сбросить пароль, нажмите **Сбросить пароль**.

Вкладка «Устройства»

На данной вкладке отображается информация об устройствах, связанных с пользователем.

Профиль	Действия	Пользовательские поля	Пароль	Устройства 1	События безопасности
Статус	MAC-адрес	Дата регистрации	Дата снятия с регистрации	Имя компьютера	Класс устройства
зарегистрировано	00:64:3e:3e:63:06	09-09-2025 12:46	01-01-2038 00:00		
Отменить назначение узлов					

По умолчанию в таблице отображаются 6 столбцов:

- **Статус** — текущее состояние устройства в системе;
- **MAC-адрес** — MAC-адрес устройства;
- **Дата регистрации** — дата и время регистрации устройства в системе;
- **Дата снятия с регистрации** — дата и время, после которой устройство снимается с регистрации;
- **Имя компьютера** — имя устройства, определяемое системой;
- **Класс устройства** — определенная категория устройства.

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку

Если необходимо отменить назначение узлов, нажмите **Отменить назначения узлов**.

Вкладка «События безопасности»

На данной вкладке отображается информация о событиях безопасности, связанных с пользователем.

Профиль1

Действия

Пользовательские поля

Устройства348

События безопасности5

Статус	MAC	Событие безопасности	Дата запуска	Дата завершения	Ссылка на тикет	Примечания
завершено	11:22:33:00:e0:05	Fingerbank device class change	09-09-2025 13:11	09-09-2025 13:11		Previous device detected: VoIP Device/Polycom VoIP/Polycom SoundPoint IP/Polycom SoundPoint IP 430
завершено	11:22:33:00:e0:05	Fingerbank device class change	09-09-2025 13:10	09-09-2025 13:10		Previous device detected: Operating System/Windows OS/Microsoft Windows Kernel 10.0
завершено	11:22:33:00:e0:05	Fingerbank device class change	09-09-2025 13:10	09-09-2025 13:10		Previous device detected: VoIP Device/Polycom VoIP/Polycom SoundPoint IP/Polycom SoundPoint IP 430
завершено	11:22:33:00:e0:05	Fingerbank device class change	09-09-2025 12:44	09-09-2025 12:44		Previous device detected: Operating System/Windows OS/Microsoft Windows Kernel 10.0
завершено	00:50:56:b2:38:f4	Block Slingbox	05-09-2025 18:47	05-09-2025 18:48		

Остановить все события безопасности

В таблице отображаются 7 столбцов:

- **Статус** — активность события безопасности;
- **MAC-адрес** — MAC-адрес устройства;
- **Событие безопасности** — название события безопасности;
- **Дата запуска** — дата и время определения события безопасности;
- **Дата завершения** — дата и время завершения события безопасности;
- **Ссылка на тикет** — ссылка на тикет;
- **Примечания** — дополнительная информация о событии безопасности.

Если необходимо остановить все события безопасности, нажмите **Остановить все события безопасности**.

ID статьи: 2096

Последнее обновление: 16 янв., 2026

Обновлено от: Михалева А.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.2.0 -> AxelNAC. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Пользователи» -> Редактирование настроек пользователя

<https://docs.axel.pro/entry/2096/>