

## Security Event 1300003

**Security Event 1300003** — это системное событие, регистрируемое при длительном бездействии устройства в сети регистрации. Оно позволяет автоматически изолировать такие устройства, уведомлять администратора и применять соответствующие сетевые политики.

**Security Event 1300003** используется в системе AxelNAC для фиксации и обработки момента, когда устройство переводится в режим "парковки" из-за длительного бездействия в сети регистрации.

Для настройки обработки события перейдите в раздел **Конфигурация → Соответствие → События безопасности**, выберите событие безопасности с идентификатором 1300003 и задайте соответствующие действия, которые система должна выполнить при переводе устройства в "парковку". Доступные параметры настройки:

- **Событие безопасности**: добавьте необходимые действия, которые должны быть выполнены при срабатывании события.
- **Событие безопасности → Изолировать → Роль во время изоляции**: укажите VLAN или роль, в которую должно быть переведено устройство после его «парковки». Если отдельная роль для припаркованных устройств не требуется, оставьте значение по умолчанию — registration.
- **Событие безопасности → Изолировать → Использовать шаблон**: укажите шаблон портала, который будет отображаться для пользователя после перевода устройства в режим «парковки». Здесь используется шаблон регистрационного портала, а не шаблон самого «парковочного» портала. Чтобы использовать обычный (не «парковочный») портал, отключите параметр **Показывать отдельный портал для "парковки"** в разделе **Конфигурация → Сетевое взаимодействие → Сети → "Парковка" устройства**.
- **Грейс-период**: установите минимальное время (в секундах) между двумя срабатываниями события парковки. После того как устройство было выведено из парковки, пользователь должен завершить регистрацию в течение указанного времени. Повторное срабатывание события не произойдет до истечения этого интервала.

---

ID статьи: 1019

Последнее обновление: 1 июл., 2025

Обновлено от: Егоров В.

Ревизия: 5

База знаний AxelNAC -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAC». Версия 2.1.0 -> AxelNAC. Руководство администратора -> Расширенная конфигурация сети -> Security Event 1300003

<https://docs.axel.pro/entry/1019/>