

Вкладка «Устройства»

Устройства — профили конечных клиентских и периферийных устройств в сети клиента.

Вкладка «Устройства»

На данной вкладке можно создавать как родительские группы для конкретных устройств, так и их профили.

Основные настройки

Определение изменений в устройстве

Комбинации

Устройства

Отпечатки DHCP

DHCP-вендоры

Отпечаток DHCPv6

DHCPv6 Enterprises

MAC-вендоры

Агенты пользователя

Устройства

Все

Пользовательские правила

Вендорские правила

Введите критерии поиска

Очистить

Поиск

Новое устройство

25

<<

<

1

2

>

>>

☐	Идентификатор	Устройство	Создано	Обновлено	Одобрено	
☐	137181 +	3-D Printer Manuf. MakerBot				Клонировать
☐	7 +	Audio, Imaging or Video Equipment	2014-09-09 15:09:50	2024-02-09 04:36:45		Клонировать
☐	137192 +	Audio, Imaging or Video Equipment/Axis Communications				Клонировать
☐	137194 +	Audio, Imaging or Video Equipment/IP Camera/TRENDnet Camera/TV-IP512P PoE				Клонировать

Устройства могут быть найдены как в **Пользовательских правилах**, так и в **Вендорских правилах**. По умолчанию в таблице отображаются все устройства вне зависимости от их местонахождения. Для открытия списка устройств из определенного правила, нажмите на его название в верхнем левом углу вкладки.

Все

Пользовательские правила

Вендорские правила

Все

Пользовательские правила

Вендорские правила

По умолчанию в таблице отображаются 5 столбцов:

- Идентификатор** — идентификатор семейства устройств. Идентификаторы, начинающиеся с **L**, означают, что устройство находится в **Пользовательском правиле**. Данный идентификатор выдается автоматически при регистрации новой комбинации и не может быть изменен;
- Устройство** — имя устройства;
- Создано** — дата регистрации комбинации. Создается автоматически;
- Обновлено** — дата последнего обновления комбинации. Создается автоматически;
- Одобрено** — прошло ли устройство верификацию: ☐ — ожидает верификацию, ☒ — верифицировано.

Управление таблицей

Набор отображаемых столбцов в таблице может быть изменен, для этого нажмите на иконку . В выпадающем списке нажмите на название столбца, отображение которого в таблице необходимо изменить.

По умолчанию на странице отображается 25 записей, однако вы можете выбрать отображение 10, 50, 100, 200, 500 и 1000

записей на странице. Для этого нажмите на поле в правом верхнем углу списка и выберите в выпадающем списке необходимое количество для отображения.

Вы можете отсортировать таблицу по **Идентификатору**, **Устройству**, **Создано**, **Обновлено**, **Одобрено** в порядке возрастания или убывания с помощью иконки . По умолчанию все записи в таблице отображаются в порядке алфавитного возрастания по **Устройству**.

Для переключения между страницами используйте блок в правом верхнем углу списка.

В таблице отображается родительская группа устройств, объединенных по единому признаку. Чтобы перейти к дочерним записям нажмите на идентификатор устройства

Создание нового устройства

Для того чтобы добавить новый профиль устройства, нажмите **Новое устройство** в левом верхнем углу страницы.

Новое устройство в хранилище отпечатков

1

Имя

Требуется указать имя.

2

Родительское устройство

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — название профиля устройства в хранилище отпечатков, которое будет отображаться в таблице со списком всех устройств;
2. **Родительское устройство** — группа устройств, объединяемых какими-либо характеристиками (производителем, типом устройства, типом ОС, модельным рядом).

Для того чтобы создать новый профиль устройства, заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения, нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий, нажмите **Отменить**.

Поиск устройства

Для того чтобы найти определенное семейство устройств, можно выполнить поиск по критериям: **Идентификатор**, **Устройство**. Введите интересующий критерий в поле поиска и нажмите **Поиск**. Нажмите **Очистить**, чтобы сбросить критерии поиска.

Также можно выполнять поиск по нескольким критериям. Для этого нажмите на иконку лупы справа от кнопки **Поиск**.

В меню расширенного поиска вы можете выбрать операторы **И** и **ИЛИ** и указать несколько критериев для поиска. Поиск можно вести по критериям:

- **Идентификатор** — поиск по идентификатору родительского или сетевого устройства;
- **Устройство** — поиск по устройству;
- **Родительский объект** — поиск по содержимому указанного родительского устройства.

Также вам доступны следующие операторы:

- **равно**;
- **не равно**;
- **начинается с** (недоступно для критериев **Идентификатор** и **Родительский объект**);
- **заканчивается на** (недоступно для критериев **Идентификатор** и **Родительский объект**);
- **содержит** (недоступно для критериев **Идентификатор** и **Родительский объект**);
- **больше чем** (недоступно для критерия **Устройство**);
- **меньше чем** (недоступно для критерия **Устройство**);
- **больше или равно** (недоступно для критерия **Устройство**);
- **меньше или равно** (недоступно для критерия **Устройство**).

Для того чтобы изменить порядок выражений, нажмите и удерживайте иконку и перетащите выражение. Для того чтобы удалить выражение, нажмите на иконку .

Вы можете сохранить и экспортировать существующий запрос, чтобы воспользоваться им позднее или импортировать уже существующий запрос. Все эти действия можно выбрать из выпадающего списка после нажатия на иконку со стрелочкой вниз .

Редактирование настроек устройства

Для того чтобы отредактировать устройство, нажмите на строку в таблице с названием нужного устройства. На открывшейся странице можно изменить все параметры устройства.

Клонирование устройства

Для того чтобы создать копию определенного устройства, нажмите **Клонировать**. После этого вам будет предложено отредактировать скопированное устройство.

☐	Идентификатор	Устройство	Создано	Обновлено	Одобрено	
☐	L4 +	Device name	2025-05-12 12:57:51	2025-05-12 12:57:51		Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования устройства вы можете в конце страницы нажать кнопку **Клонировать**.

Удаление устройства

Для того чтобы удалить устройство, нажмите **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

☐	Идентификатор	Устройство	Создано	Обновлено	Одобрено	
☐	L4 +	Device name	2025-05-12 12:57:51	2025-05-12 12:57:51		Удалить Клонировать

Также в режиме редактирования устройства вы можете в конце страницы нажать кнопку **Удалить**. После этого подтвердите удаление.

Групповые действия

Для того чтобы выполнить действия с несколькими устройствами, отметьте необходимые устройства. Чтобы выполнить действия со всеми устройствами в списке, нажмите на селектор ☐ в шапке таблицы.

☒

Идентификатор

☒

L4 +

☒

137181 +

2 выбрано

Экспорт в CSV

На данный момент единственное доступное групповое действие в системе — **Экспорт в CSV**. При его выборе, файл, содержащий записи таблицы в формате **.csv**, попадает в менеджер загрузки вашего браузера.

ID статьи: 1938

Последнее обновление: 17 июл., 2025

Обновлено от: Ильина В.

Ревизия: 3

База знаний AxelNAS -> Документация -> Система контроля доступа к сети «AxelNAS». Версия 2.2.0 -> AxelNAS. Руководство по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Соответствие» -> Страница «Профилирование/хранилище отпечатков» -> Вкладка «Устройства»

<https://docs.axel.pro/entry/1938/>