

Сообщение

Сообщение — модуль, отображающий заданный текст пользователю. Используется для информационных или приветственных сообщений. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Сообщение**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Сообщение**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль Message ✕

- 1** **Имя** !
Требуется указать Имя.
- 2** **Описание** !
Требуется указать Описание.
Описание, которое будет отображаться пользователям
- 3** **Сообщение** !
Требуется указать Сообщение.
Сообщение, которое будет отображаться пользователю. Данное поле не поддерживает использование HTML-кода.
- 4** **Шаблон**
- 5** **Пропускаемое**
Данный параметр определяет, можно ли пропустить это сообщение на портале
- 6** **Рендеринг схемы портала**
При активации сборка портала будет выполняться по макету
- 7** **Действия**
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Сообщение** — сообщение, которое будет отображаться пользователю. Данное поле не поддерживает использование HTML-кода;
- Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора источника на Captive-портале;
- Пропускаемое** — при активации данного параметра пользователь может пропустить данное сообщение на портале;
- Рендеринг схемы портала** — при активации сборка портала будет выполняться по шаблону;
- Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Прочее -> Сообщение

<https://docs.axel.pro/entry/1138/>