

Сообщение

Сообщение — модуль, отображающий заданный текст пользователю. Используется для информационных или приветственных сообщений. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Сообщение**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Сообщение**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль Message

1

Имя

Требуется указать Имя.

2

Описание

Требуется указать Описание.

Описание, которое будет отображаться пользователям

3

Сообщение

Требуется указать Сообщение.

Сообщение, которое будет отображаться пользователю. Данное поле не поддерживает использование HTML-кода.

4

Шаблон

message.html

5

Пропускаемое

Данный параметр определяет, можно ли пропустить это сообщение на портале

6

Рендеринг схемы портала

При активации сборка портала будет выполняться по макету

7

Действия

Add Action

Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

Создать

Сбросить

Отмена

В данном меню доступны следующие настройки:

1. **Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
2. **Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
3. **Сообщение** — сообщение, которое будет отображаться пользователю. Данное поле не поддерживает использование HTML-кода;
4. **Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора источника на Captive-портале;
5. **Пропускаемое** — при активации данного параметра пользователь может пропустить данное сообщение на портале;
6. **Рендеринг схемы портала** — при активации сборка портала будет выполняться по шаблону;
7. **Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Вкладка «Модули портала» -> Прочее -> Сообщение
<https://docs.axel.pro/entry/2015/>