

# Сообщение

**Сообщение** — модуль, отображающий заданный текст пользователю. Используется для информационных или приветственных сообщений. В данной статье описан процесс конфигурации нового модуля портала.

## Создание нового модуля

Для того чтобы создать новый модуль с типом **Сообщение**, нажмите **Новый модуль** в правом нижнем углу страницы и в выпадающем списке выберите **Сообщение**. После этого откроется меню конфигурации нового модуля.

Новый порталный модуль **Message** X

---

1 Имя !  
Требуется указать Имя.

2 Описание !  
Требуется указать Описание.  
Описание, которое будет отображаться пользователям

3 Сообщение !  
Требуется указать Сообщение.  
Сообщение, которое будет отображаться пользователю. Данное поле не поддерживает использование HTML-кода.

4 Шаблон **message.html**

5 Пропускаемое   
Данный параметр определяет, можно ли пропустить это сообщение на портале

6 Рендеринг схемы портала   
При активации сборка портала будет выполняться по макету

7 Действия **Add Action**  
Если действия не указаны, будут использоваться действия по умолчанию.

---

**Создать** **Сбросить** **Отмена**

В данном меню доступны следующие настройки:

- Имя** — имя модуля портала. Задается при создании модуля и не может быть изменено в дальнейшем. Данное имя отображается только в режиме редактирования;
- Описание** — описание модуля портала, которое будет отображаться на странице;
- Сообщение** — сообщение, которое будет отображаться пользователю. Данное поле не поддерживает использование HTML-кода;
- Шаблон** — имя или путь до шаблона оформления интерфейса модуля. Определяет внешний вид модуля выбора источника на Captive-портале;
- Пропускаемое** — при активации данного параметра пользователь может пропустить данное сообщение на портале;
- Рендеринг схемы портала** — при активации сборка портала будет выполняться по шаблону;
- Действия** — правила обработки результата выполнения модуля. Позволяют задать действия при успешной или неуспешной аутентификации.

Для того чтобы создать новый модуль заполните параметры конфигурации и нажмите **Создать**. Чтобы сбросить введенные параметры на стандартные значения нажмите **Сбросить**. Для возвращения на предыдущую страницу без сохранения выполненных на странице действий нажмите **Отменить**.

по использованию веб-интерфейса -> Меню «Конфигурация» -> Раздел «Расширенные настройки доступа» -> Страница «Модули портала» -> Модули портала -> Прочее -> Сообщение  
<https://docs.axel.pro/entry/505/>